

两个单控接线方法

准备材料：

- ① 双开双控开关1个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源；
 - ② 将火线接入开关“L10”接线柱中并固定；
 - ③ 将“L20”和“L10”用导线连接；
 - ④ 将灯1的灯线接入开关“L21”中并固定；
 - ⑤ 将灯2的灯线接入开关“L11”中并固定；
 - ⑥ 将零线接入开关“L12”和“L22”接线柱中并固定；
- 性为主。)

接零线

接火线

