



双控接线方法（触摸开关）

准备材料：

- ① 触摸单开双控开关2个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

接线步骤：

- ① 务必断开电源；
 - ② 将火线接入两个触摸开关“L”接线柱中并固定；
 - ③ 将零线接入两个触摸开关“N”接线柱中并固定；
 - ④ 触摸开关1“L1”与“L1”用导线连接；
 - ⑤ 将灯的灯线接入触摸开关2“L1”接线柱中并固定；
 - ⑥ 将两个开关“L2”、“L3”分别连接。
- （注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场极性为主。）